| | | |
|---|---|---|
| GERHARD SCHEIDEGG Ing.-Büro GS | **Primary Power On Sequencer** | **Ing.-Büro Gerhard Scheidegg**<br>In Oberwiesen 19<br>88682 Salem-Neufrach<br>**www.scheidegg.com** |

**Beschreibung :**

8 Kanal AC Einschalt Sequenzer.
Um Stromspitzen beim gleichzeitigen Einschalten von mehrfach parallelen AC Lasten zu vermeiden, werden die einzelnen Kanäle mit einer Laufzeitverzögerung von jeweils 300ms nacheinander im Phasennulldurchgang eingeschaltet. Somit gehören ansprechende Haussicherungen der Vergangenheit an.

Weiterhin ist der **Primary Power On Sequencer** mit einem Stromwächterausgang ausgerüstet, mit dem der aufgenommene Strom überwacht werden kann.

**Technische Daten :**

| | Conditions | MIN | NOM | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Voltage | | 85 | | 264 | V rms |
| Dauerstrom gesamt I nominell (begrenzt durch Eingangsbuchse) | | | | 10 | A |
| I min pro Kanal | | | | 40 | mA rms |
| I max pro Kanal | | | | 25 | A rms |
| Netzfrequenz | | 47 | | 63 | Hz |
| Stromwächter (nicht galvanisch getrennt) | 5mV / 1A | | | | |
| Kanäle | | | 8 | | Stk. |
| Ausgänge | | | 12 | | Stk. |

Mechanische Maße (B x T): 1HE Einschub 485 mm x 360 mm

Bestellnummer: HWF500055

Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten!

 Copyright Ing.-Büro Gerhard Scheidegg